

# Za servisere

U glavnom izborniku nakon opcije izvješća nalazi se opcija "Test" u kojoj je moguće ispitati funkcionalnost pojedinih dijelova registar blagajne. Ispitati se može slijedeće:

- LCB - ispitivanje zaslona na način da se prikazuju svi znakovi
- KBD - ispitivanje tipkovnice
- PRN - ispitivanje pisača
- MEM - ispitivanje memorije sa ispisom inače firmvera, datuam izrade te serijskog broja blagajne
- GSM - ispitivanje modema i razine GSM signala
- RS - ispitivanje serijskog priključka za komunikaciju sa računalom
- DRW - ispitivanje priključka za ladicu otvaranjem ladice

## Postupak ispitivanje SIM kartice i GSM signala

1. Uključiti registar blagajna tipkom .
2. Sačekati 2-5 minuta da se kasa poveže na GSM mrežu.
3. Ući u glavni izbornik tipkom .
4. Postavit se na opciju "4. test" tipkom   i potvrditi tipkom [TOTAL].
5. Upisati lozinku "12569" i potvrditi tipkom [TOTAL].
6. Postavit se na opciju "5. GSM" tipkom   i potvrditi tipkom [TOTAL].
7. Sačekati ispis status na pisač

From:  
<https://wiki.micro-process.hr/> -

Permanent link:  
[https://wiki.micro-process.hr/doku.php?id=hr:erb:micra\\_dt:za\\_servisere:start](https://wiki.micro-process.hr/doku.php?id=hr:erb:micra_dt:za_servisere:start)

Last update: **05/11/2019 08:54**

