Fiskalna vaga SunMicro Fiscal

# Podaci za servisere

## Održavanje pisača

Termoglavu pisača treba svakih 15-30 dana tako da se komad papira namoči u etil alkohol i provuče uz termoglavu i potom osušiti suhim papirom.

Za otklanjanje zaglavljenih naljepnica ili termopapira, treba rastaviti termoglavu i/ili cijeli pisač. **U BLIZINI TERMOGLAVE NE UPOTREBLJAVAJTE OŠTRE METALNE PREDMETE.**

### Serijski kabel za programiranje vage

Vaga se može programirati sa putem serijskog porta COM1 na vagi.

**Napomene:**

- Programiranje je moguće samo na novijim generacijama vage koji imaju ugrađen prekidač za programiranje.
- Programiranej starije generacije vage ili programiranje s krivo postavljenim prekidačem dovest će do oštećenja elektronike vage.

Kabel RJ12M-DB9F:

| Muški RJ11 konektor | Ženski D-SUB9 konektor |
|---|---|
| | |
| 1 TXD | 2 RXD |
| 2 RXD | 3 TXD |
| 3 CTS | |
| 4 GND | |
| 5 GND | 5 GND |
| 6 GND | |

From:
https://wiki.micro-process.hr/ - **Brix - MICRO PROCESS**

Permanent link:
**https://wiki.micro-process.hr/vage/sunmicrofiscal/podaci_za_servisere/start**

Last update: **14/12/2024 09:47**