| Šifrarnici |
Računi (IRA) | POS prodaja | Ugostiteljstvo

# Lokacije/Naplatna mjesta

Ovaj šifrarnik služi za upis fizičkih mjesta na kojima se nalaze uređaji povezani s Brixom.

- **Lokacija** je fizičko mjesto na kojem se nalazi **jedan** uređaj koji ne izdaje račune (npr. RFID čitač za kontrolu pristupa).
- **Naplatno mjesto** je mjesto naplate pod čijim brojem teče vlastiti niz rednih brojeva računa (npr. Fiskalna vaga SunMicro Fiscal ili touchscreen kasa).

Svaka lokacija ili naplatno mjesto obavezno se veže za jedan **odjel**. Jedan odjel može obuhvaćati više lokacija i naplatnih mjesta.

## Koliko naplatnih mjesta treba upisati

Odgovor ovisi o tome izrađuje li uređaj račun sam ili se preko preglednika „priključuje“ na Brix.

- **Samostalni (fizički) naplatni uređaj** — fiskalna vaga (vrsta **Fiskalna vaga**) ili touchscreen kasa (vrsta **GUI**).
  Uređaj **sam** izrađuje i fiskalizira račun te se Brixu javlja svojim **serijskim brojem**; Brix takav račun samo preuzima.
  **Svaki pojedini uređaj mora imati vlastito naplatno mjesto.** Dvije vage u istoj trgovini znače dva naplatna mjesta s različitim brojevima, a time i dva odvojena niza rednih brojeva računa.
- **Uređaj koji radi preko internetskog preglednika** — računalo, tablet ili mobitel na kojem je otvoren obrazac ***[ POS računi ]***.
  Takav uređaj **ne izrađuje račun sam**; on je samo zaslon i tipkovnica, a račun izrađuje i fiskalizira Brix. Uređaj nije vezan uz određeno naplatno mjesto i može se u svakom trenutku zamijeniti drugim.
  Za takve uređaje naplatno mjesto se ne upisuje. POS računi izlaze pod ***{Kasa - POS računi}*** odjela iz kartice ***~ OSTALI PODACI ~***, a izdaju ih korisnici Brixa — vidi operatere POS računa.



Praktično pravilo: **koliko fiskalnih vaga i kasa — toliko naplatnih mjesta**. Računala, tableti i mobiteli naplatno mjesto ne trebaju.

## Primjeri primjene

- **Trgovina s dvije vage i tri mobitela** — jedan odjel, **dva** naplatna mjesta, po jedno za svaku fiskalnu vagu. POS računi s mobitela izlaze pod ***{Kasa - POS računi}*** odjela.
- **Trgovina samo s mobitelima** — jedan odjel, **bez** naplatnih mjesta. Dovoljan je ***{Kasa - POS računi}*** odjela, bez obzira na broj mobitela.

# Broj naplatnog uređaja

Broj naplatnog uređaja ispisuje se u trećem dijelu broja računa (npr. *1234/P1/**2***) i o njemu ovisi slijed rednih brojeva računa.

- **Računi (IRA)** nose ***{Kasa - računi}*** odjela — kartica ***~ OSTALI PODACI ~*** — i dijele jedan niz rednih brojeva.
- **POS računi** nose ***{Kasa - POS računi}*** odjela i vlastiti niz rednih brojeva.
- **Računi prodaje OSA** nose ***{Kasa - prodaja OSA}*** iz podataka tvrtke.
- Kod **fiskalnih vaga i kasa** koristi se ***{Broj}*** naplatnog mjesta na koje je taj uređaj postavljen.
- **Storno računi s fiskalne vage** nose zaseban broj ***{Storno}*** naplatnog mjesta te vage i vlastiti niz rednih brojeva — vidi Storniranje računa.

Detaljno objašnjenje: **Broj naplatnog uređaja u broju računa**.

# Dijalog naplatnog mjesta

Odabirom naplatnog mjesta u listi otvara se dijalog *Naplatno mjesto*. Ikone u zaglavlju dijaloga vidljive su na svim karticama:

- — Kopira cijelo naplatno mjesto u novo naplatno mjesto. Korisno pri izradi novog naplatnog mjesta s istim artiklima.
- — Ispisuje osnovne podatke programirane na fiskalnoj vagi: odjel, oznaku poslovnog prostora, broj naplatnog mjesta, uređaj, tekst naslova te operatere sa zadanim načinom plaćanja po tipki.

# Kartice s podacima

Dijalog naplatnog mjesta ima tri kartice s podacima:

- ***~ OSNOVNO ~***
  Vrsta uređaja, odjel, broj naplatnog uređaja (za fiskalnu vagu i broj za storno račune), naziv te naslov koji vaga ispisuje na računu.
- ***~ OPERATERI ~***
  Zaposlenici koji rade na tipkama operatera fiskalne vage, sa zadanim načinom plaćanja.
- ***~ SUNMICRO ROBA ~***
  Povezivanje PLU šifara vage s artiklima u Brixu. Prikazuje se samo za vrstu **Fiskalna vaga**.

# Gumbi

- **SPREMI** — Sprema naplatno mjesto.
- **OBRIŠI** — Briše postojeće naplatno mjesto.

# Ograničenja

- Naplatno mjesto vrste **Fiskalna vaga** ne može se obrisati, niti mu se može promijeniti ***{Broj}*** ili ***{Storno}***, ako za tu vagu već postoje računi ili storno računi s tim brojem naplatnog uređaja.
- Na neaktivnom naplatnom mjestu vaga više ne može izdavati račune.
- Bez upisanog ***{Storno}*** storno računa izdanog na toj vagi nije moguć — vidi Storniranje računa.

From:
https://wiki.micro-process.hr/ - **Brix - MICRO PROCESS**

Permanent link:
**https://wiki.micro-process.hr/brix/hr/locations**

Last update: **04/11/2026 17:38**