

Programiranje registar blagajne

Sat

Izbornik programiranja se nalazi u glavnom izborniku do koje se dolazi tako da se dva puta pritisne tipka . Zatim tipkama pronađimo opciju *Programiranje* koju odabiremo tipkom **[TOTAL]**.

Po odabiru opcije programiranja potrebno je upisati PIN **prvog operatera**¹⁾.

U opciji *Programiranje* moguće je odabrati opciju *Sat*.

Redom će se nuditi podaci o datumu i vremenu koji se mogu ispravljati prema potrebi.

Tipkom se brišu prikazani podaci.

Tipkom **[TOTAL]** potvrđujemo prikazani podata i prelazim na slijedeći podatak.

Tipkom izlazimo iz programiranja sata i vraćamo se u prethodni izbornik.

Napomene:

- Registar blagajna „ne zna” sama promjeniti zimsko/ljetno računanje vremena te je to potrebno „ručno” postaviti.
- Fiskalizacija računa se obavlja prema preciznom internetskom satu i ukoliko je sat u registar blagajne netočan, ispisani datum i vrijeme na računu bit će različit od prijavljenog datuma i vremena izdavanja računa kod Porezne uprave.

¹⁾

Samo prvi operater ima dozvolu programiranja.

From:

<https://wiki.micro-process.hr/> -

Permanent link:

https://wiki.micro-process.hr/doku.php?id=hr:erb:micra_dt:programiranje_registar_blagajne:sat

Last update: **05/11/2019 09:48**

